インテル® VTune™ Amplifier 2019 の活用

マイクロアーキテクチャー向けのチューニング

2018 年 11 月

iSUS 編集長
すがわら　きよふみ

はじめに

- インテル® VTune™ Amplifier は、開発者がコードを解析し、非効率なアルゴリズムおよびハードウェアの利用状況を特定して、適切なパフォーマンス・チューニングのアドバイスを得られるように支援する、パフォーマンス・プロファイル・ツールです

- ここで紹介する内容は、インテル® VTune™ Amplifier 2018 以降に適用できます。バージョンにより設定がわずかに異なることがあります

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

内容

- インテル® VTune™ Amplifier 2019 の活用
  - チューニングの目的とゴール
  - チューニング・レシピ

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

チューニング･ゴールと調査する領域

順位	チューニング･レベル	ゴール	調査する主な領域	スピードアップの可能性
1	高: システムレベル	アプリケーションとシステムの相互作用を改善することにより、アプリケーションをスピードアップする	◘ ネットワークの問題 ◘ ディスクのパフォーマンス ◘ メモリーの使用量	3 倍
2	中: アプリケーション･レベル	アプリケーションのアルゴリズムを改善することにより、アプリケーションをスピードアップする	◘ ロック ◘ ヒープの競合 ◘ スレッド化アルゴリズム ◘ API の使用量	2 倍
3	低: マイクロアーキテクチャー･レベル	プロセッサー上でのアプリケーションの実行を改善することにより、アプリケーションをスピードアップする	◘ アーキテクチャーのコーディング上の問題点 ◘ データ/コードの局所性 (キャッシュ) ◘ データのアラインメント	1.1 ~ 1.5 倍

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

パフォーマンス計測の複雑性

インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーには、パフォーマンス計測に大きな影響を与える 2 つの機能があります:

- インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー
- インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0

これらの機能が有効にされている場合、パフォーマンス・データを計測して解釈するのが難しくなります:

- 大部分のイベントはスレッドごとにカウントされますが、いくつかのイベントはコアごとにカウントされます。
  - 特定のイベントについては、インテル® VTune™ Amplifier のヘルプをご覧ください

一部のエキスパートは、これらの機能を無効にしてパフォーマンスを解析し、最適化が終了した後に再度有効にする手法を取ります

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

プロセッサー上のパフォーマンス

プロセッサーの構成

- コア (コア数、ハイパースレッディング)
  - フロントエンド、アウトオブオーダー・エンジン、実行エンジン
- キャッシュ構成とサイズ (L1 と L2)
- アンコア
  - ラストレベル・キャッシュ (LLC)
  - グラフィックス
  - メモリーと I/O
- ソケット構成

インテル® 64 および IA-32 アーキテクチャー最適化リファレンス・マニュアル
https://www.isus.jp/technical-document/

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

インテル® Core™ プロセッサー



この図は一般的な CPU レイアウトを示しており、ここで説明する概念の理解に役立ちます

マイクロアーキテクチャーを正確に表現するものではありません

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

インテル® Xeon® プロセッサー E5 ファミリー



© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー・ファミリー



© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

インテル® マイクロアーキテクチャー Skylake Server† の CPU コア・パイプライン



† 開発コード名

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

チューニング・レベル

1. システムとアプリケーション全体のパフォーマンスを知る
   インテル® プラットフォーム・プロファイラー

2. アプリケーションのパフォーマンスの概要を知る
   インテル® パフォーマンス・スナップショット

3. ベクトル化の詳細とスレッドのプロトタイプ作成
   インテル® Advisor、インテル® VTune™ Amplifier

4. アプリケーションとマイクロアーキテクチャー・レベルのパフォーマンスを知る
   インテル® VTune™ Amplifier

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

パイプライン・スロットの分類

- パイプライン・スロットは µop に対してどのような処理を行うかに基づいてサイクルごとに 4 つのカテゴリーに分類される
  - リタイア
  - 不正なスペキュレーション
  - バックエンド依存
  - フロントエンド依存
- 各カテゴリーには適切にチューニングされたアプリケーションにおいて想定される値の範囲がある



アプリケーション・タイプ / カテゴリー	クライアント/デスクトップ	サーバー/データベース/分散	ハイパフォーマンス・コンピューティング
リタイア ⬆	20-50%	10-30%	30-70%
投機の問題 ⬇	5-10%	5-10%	1-5%
フロントエンド依存 ⬇	5-10%	10-25%	5-10%
バックエンド依存 ⬇	20-40%	20-60%	20-40%

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

内容

- インテル® VTune™ Amplifier 2019 の活用
  - チューニングの目的とゴール
  - チューニング・レシピ

インテル® VTune™ Amplifier パフォーマンス解析クックブック
https://jp.xlsoft.com/documents/intel/vtune/2019/Intel_VTune_Amplifier_Performance_Analysis_Cookbook.pdf

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

チューニングレシピ

インテル® VTune™ Amplifier で検出可能な最も一般的なパフォーマンスの問題を調査し、パフォーマンスを最適化するためのステップを示します

- フォルス・シェアリング
- 過度な DRAM アクセス
- 低いポート使用率
- 命令キャッシュミス
- 非効率な同期
- 非効率な TCP/IP 同期
- I/O 問題: リモート・ソケット・アクセス
- I/O 問題: 高いレイテンシーと低い PCIe 帯域幅
- DPDK アプリケーションのコア使用率
- PMDK アプリケーションのオーバーヘッド
- OS スレッドの移行
- OpenMP* インバランスとスケジュール・オーバーヘッド
- インテル® TBB アプリケーションのスケジュール・オーバーヘッド

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

チューニングの手順: パフォーマンス･サイクル



© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

チューニングレシピ: 過度な DRAM アクセス

- インテル® VTune™ Amplifier のマイクロアーキテクチャー解析とメモリーアクセス解析を使用してメモリー依存のアプリケーションをプロファイルし、頻繁な DRAM アクセスの原因を理解します

- アプリケーション: 2048x2048 サイズの 2 つの行列を乗算する行列乗算サンプル (要素は double 型)

```
void multiply1(int msize, int tidx, int numt,
                    TYPE a[][NUM], TYPE b[][NUM], TYPE c[][NUM], TYPE t[][NUM]){
int i,j,k;
// ベースとなるシリアル実装
    for(i=0; i<msize; i++)
        for(j=0; j<msize; j++)
            for(k=0; k<msize; k++)
                c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j];
}
```


© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

ベースラインのパフォーマンスを測定

コンパイルと実行環境

- Visual Studio* 2017 + ICL 19.0 update 1
  - /O2, /Ob1
- Windows* 10 1803 (ビルド 17134.376)
- インテル® Core™ i7 6700K, 16GB, HT OFF

Microsoft Visual Studio のデバッグ コンソール

```
Addr of buf1 = 009F1020
Offs of buf1 = 009F1180
Addr of buf2 = 02A07020
Offs of buf2 = 02A071C0
Addr of buf3 = 04A1A020
Offs of buf3 = 04A1A100
Addr of buf4 = 06A2E020
Offs of buf4 = 06A2E140
Threads #: 4 Win threads
Matrix size: 2048
Using multiply kernel: multiply1
Execution time = 24.534 seconds
```

コンパイルしたアプリケーションの実行には約 24 秒かかります。これが、以降の最適化で使用するパフォーマンスの**ベースライン**となります

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

マイクロアーキテクチャー全般解析

ハードウェアのホットスポットを特定します



左側のメトリックツリーから、パフォーマンスは主に DRAM アクセスによって制限されていることが分かります

[μ パイプ] では、出力パイプのフローが非常に狭いため、アプリケーションのパフォーマンスを向上するには、**[リタイア]** メトリックの値を増やす必要があります。このパイプの主な問題は、**[メモリー依存]** メトリックの値です。

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

マイクロアーキテクチャー全般解析

ホットな関数とソース行を特定

マイクロアーキテクチャー全般　マイクロアーキテクチャー全般

解析設定　収集ログ　サマリー　ボトムアップ　イベントカウント　プラットフォーム

Grouping: 関数 / コールスタック

関数 / コールスタック	CPU 時間 ▼	クロックティック	リタイアした命令	CPI レート	リタイア	フロントエンド依存	投機の問題	バックエンド依存
multiply1	90.848s	362,336,000,000	56,280,000,000	6.438	4.5%	0.5%	0.4%	94.7%
func@0x1401aae60	0.040s	240,000,000	16,000,000	15.000	5.4%	10.8%	5.4%	78.3%
func@0x1401afb40	0.031s	120,000,000	4,000,000	30.000	16.3%	37.9%	10.8%	35.0%

アプリケーションに 1 つのホットスポット関数 multiply1 があることが分かります

最もパフォーマンス･クリティカルなコード行がハイライトされます

マイクロアーキテクチャー全般　マイクロアーキテクチャー全般

解析設定　収集ログ　サマリー　ボトムアップ　イベントカウント　プラットフォーム　multiply.c

ソース　アセンブリー

ソー	ソース	クロックティック
47	// Naive implementation	
48	for(i=tidx; i<msize; i=i+numt) {	
49	for(j=0; j<msize; j++) {	
50	for(k=0; k<msize; k++) {	323,332,000,000
51	c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j];	39,004,000,000
52	}	
53	}	
54	}	
55	}	

バックエンド依存				
メモリー依存				
L1 依存	L2 依存	L3 依存	DRAM 依存	ストア依存
0.2%	0.0%	0.0%	76.6%	0.0%
0.0%	0.0%	0.0%	8.8%	0.0%

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

メモリーアクセス解析を実行する

Linux* ターゲットでのみサポートされる一部の機能



最も時間がかかった配列アクセスを調べるため、**[Analyze dynamic memory objects (ダイナミック･メモリー･オブジェクトを解析する)]** オプションを有効にしてメモリーアクセス解析を実行します

Top Memory Objects by Latency

This section lists memory objects that introduced the highest latency to the overall application execution.

Memory Object	Total Latency	Loads	Stores	LLC Miss Count
matrix.c:121 (32 MB)	94.8%	14,125,223,744	0	7,208,432,480
matrix.c:116 (32 MB)	5.1%	3,061,691,848	0	4,800,288
[vmlinux]	0.1%	232,006,960	102,403,072	1,200,072
[sep5]	0.0%	8,000,240	0	0
matrix.c:126 (32 MB)	0.0%	800,024	8,688,260,640	400,024
[Others]	0.0%	13,600,408	2,400,072	0

*N/A is applied to non-summable metrics.

```
121    buf2 = (char *) malloc(NUM*NUM*(sizeof (double))+1024);
```

この例では、buf2 変数が addr2 に代入され、それがポインター b に代入されています。
つまり、問題のある配列は b と考えられます

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

Windows* で同等の機能:

インテル® Advisor 2019 のメモリー･アクセス･パターン解析で提供されます

Elapsed time: 25.28s | Vectorized | Not Vectorized | FILTER: All Modules | All Sources

Summary | Survey & Roofline | Refinement Reports | MAP Source: matrix.c

Site Location	Loop-Carried Dependencies	Strides Distribution	Access Pattern	Footprint Estimate	
				Max. Per-Instruction Addr. Range	First Instance Site Foo
[loop in multiply1 at multiply.c ...	No Information Available	67% / 33% / 0%	Mixed Strides	31MB	31MB

Memory Access Patterns Report | Dependencies Report | Recommendations

ID	Stride	Type	Source	Nested Function	Variable references
P1	2; 4096	Constant stride	multiply.c:51		block 0x431c020 allocated at matrix.c:116, block 0x63c8020 allocated at matrix.c:121
P2		Parallel site information	multiply.c:50		
P4	0	Uniform stride	multiply.c:50		
P5	0	Uniform stride	multiply.c:51		block 0x83d5020 allocated at matrix.c:126

```
49          for(j=0; j<msize; j++) {
50              for(k=0; k<msize; k++) {
51                  c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j];
52              }
53          }
```

```
48      for(i=tidx; i<msize; i=i+numt) {
49          for(j=0; j<msize; j++) {
50              for(k=0; k<msize; k++) {
51                  c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j];
52              }
```

Elapsed time: 25.28s | Vectorized | Not Vectorized | FILTER: All Modules | All Sources

Summary | Survey & Roofline | Refinement Reports | MAP Source: matrix.c

Source | Assembly | Details

File: matrix.c:116

Line	Source
114	
115	#else //!ALIGNED
116	buf1 = (char *) malloc(NUM*NUM*(sizeof (double))+1024);
117	printf("Addr of buf1 = %p¥n",buf1); fflush(stdout);

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

原因の特定と最適化

問題の根本的な原因: 最内サイクルが非効率な方法で配列 b をアクセスしているため、
各反復で大きなメモリーチャンクにジャンプしています

```
void multiply1(int msize, int tidx, int numt,
                    TYPE a[][NUM], TYPE b[][NUM], TYPE c[][NUM], TYPE t[][NUM]){
int i,j,k;
// ベースとなるシリアル実装
    for(i=0; i<msize; i++)
        for(j=0; j<msize; j++)
            for(k=0; k<msize; k++)
                c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j];
}
```

次のように、j と k にループ交換アルゴリズムを適用します

```
 for(i=0; i<msize; i++)
        for(k=0; k<msize; k++)
            for(j=0; j<msize; j++)
                c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j];
```

インテル® Advisor を使用してベクトル化のヒントを得ることもできます

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

最初の最適化の結果

リタイア 4.5% -> 51.4%

Microsoft Visual Studio のデバッグ コンソール

```
Addr of buf1 = 00B60020
Offs of buf1 = 00B60180
Addr of buf2 = 02B7F020
Offs of buf2 = 02B7F1C0
Addr of buf3 = 04B90020
Offs of buf3 = 04B90100
Addr of buf4 = 06BA6020
Offs of buf4 = 06BA6140
Threads #: 4 Win threads
Matrix size: 2048
Using multiply kernel: multiply2
Execution time = 1.514 seconds
```



新しいコードをコンパイルして実行すると、実行時間は 1.5 秒になり、オリジナル (24 秒) のほぼ 16 倍にパフォーマンスが向上しました

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

次のステップ

その他のフラグの付いているメトリックに注目して、さらなるパフォーマンス向上の可能性 (例えば、低いポート使用率) を特定します



25% -> ¼ -> スカラー

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

ベクトル化効率の改善

- インテル® Advisor を使用してベクトル化を妨げる要因を特定
- 最新の命令セットを使用してコンパイル

Microsoft Visual Studio のデバッグ コンソール

```
Addr of buf1 = 009F1020
Offs of buf1 = 009F1180
Addr of buf2 = 02A07020
Offs of buf2 = 02A071C0
Addr of buf3 = 04A1A020
Offs of buf3 = 04A1A100
Addr of buf4 = 06A2E020
Offs of buf4 = 06A2E140
Threads #: 4 Win threads
Matrix size: 2048
Using multiply kernel: multiply1
Execution time = 24.534 seconds
```

ベースライン

Microsoft Visual Studio のデバッグ コンソール

```
Addr of buf1 = 00B60020
Offs of buf1 = 00B60180
Addr of buf2 = 02B7F020
Offs of buf2 = 02B7F1C0
Addr of buf3 = 04B90020
Offs of buf3 = 04B90100
Addr of buf4 = 06BA6020
Offs of buf4 = 06BA6140
Threads #: 4 Win threads
Matrix size: 2048
Using multiply kernel: multiply2
Execution time = 1.514 seconds
```

メモリーアクセスの最適化

Microsoft Visual Studio のデバッグ コンソール

```
Addr of buf1 = 00B6A020
Offs of buf1 = 00B6A180
Addr of buf2 = 02B7A020
Offs of buf2 = 02B7A1C0
Addr of buf3 = 04B84020
Offs of buf3 = 04B84100
Addr of buf4 = 06B99020
Offs of buf4 = 06B99140
Threads #: 4 Win threads
Matrix size: 2048
Using multiply kernel: multiply2
Execution time = 1.145 seconds
```

ベクトル化と命令セットの改善

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

さらに …

```
 for (i0 = ibeg; i0 < ibound; i0 +=mblock) {
        for (k0 = 0; k0 < msize; k0 += mblock) {
            for (j0 =0; j0 < msize; j0 += mblock) {
                for (i = i0; i < i0 + mblock; i++) {
                    for (k = k0; k < k0 + mblock; k++) {
#pragma ivdep
                        for (j = j0; j < j0 + mblock; j++) {
                          c[i][j]  = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j];
```



ブロッキングを適用してキャッシュのローカリティーを改善

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

最適化の前後を比較

何が変化したか？





© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

チューニング・ステップの注意点

- パフォーマンス・サイクルで特定された問題は、一度に複数の解決を行うと評価時に混乱する可能性があります
- 命令セット (SSE4.2 -> AVX2 など) を変更すると、CPI レートの評価は適用できないことがあります
- コンパイラーと各種チューニング・ツールを活用して、効率良く作業しましょう

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

その他の解析機能

- インテル® HD グラフィックスとインテル® Iris™ グラフィックス向けのソフトウェアをチューニング
- インテル® Arria® 10 GX FPGA とインテル® FPGA SDK for OpenCL* 向けのソフトウェアをチューニング
- 各種 Java* アプリケーションのチューニング
  - Singularity* コンテナーの Java* アプリケーション
  - Docker* コンテナーの Java* アプリケーション
  - Node.js* の JavaScript* コード
  - HHVM* で動作している PHP コード
  - .NET Core アプリケーションのプロファイル

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

関連情報

- インテル® VTune Amplifier 2019 導入ガイド
  https://www.isus.jp/products/vtune/vtune-2019-up1-get-started/
- アプリケーション・パフォーマンス・スナップショット導入ガイド
  https://www.isus.jp/products/vtune/aps-2019-up0-get-started/
- インテル® VTune™ Amplifier パフォーマンス解析クックブック
  https://jp.xlsoft.com/documents/intel/vtune/2019/Intel_VTune_Amplifier_Performance_Analysis_Cookbook.pdf
- チューニング・ガイドとパフォーマンス解析
  https://www.isus.jp/products/vtune/processor-specific-performance-analysis-papers/

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

その他の iSUS の関連情報

- マイクロアーキテクチャーのトップダウン解析法を使用してアプリケーションをチューニングする
  https://www.isus.jp/products/vtune/help-guid-02271361-ccd4-410c-8338-4b8158157eb6/
- ハードウェア・イベントベースのスタック・サンプリングでアプリケーションのパフォーマンスを解析
  https://www.isus.jp/products/vtune/help-guid-05ed69b0-bd60-4589-b71d-fcec279056a7/
- インテル® VTune™ Amplifier による GPU 解析
  https://www.isus.jp/products/vtune/help-guid-90a1d51c-8feb-4a36-b6d0-268c6aab3fa5/
- インテル® HD グラフィックスとインテル® Iris™ グラフィックスを使用するアプリケーションの解析
  https://www.isus.jp/products/vtune/help-guid-5a7b01f1-f5e0-4897-a679-b85917199a6a/

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

2018 年秋のライブセミナー

タイトル	内容	対象レベル	資料
インテル® VTune™ Amplifier 2019 の新機能活用	インテル® VTune™ Amplifier 2019 の一新されたユーザー・インターフェイスと関連する機能について説明します。	アプリケーションの最適化に注目する開発者向け。	PDF 資料
インテルの最新プロセッサーとソフトウェア開発製品のアップデート	現代のニーズに応えるためにインテルが拡張している最新ハード技術と製品、およびそれらをサポートするためのソフトウェア開発用のツールについてご説明します。	最新のインテル® アーキテクチャーとその開発環境について知りたい方、インテル® アーキテクチャーやインテルの展開する最新製品を用いた機器のパフォーマンス向上のための情報に関心のある方向け。	–
インテル® Advisor 2019 の新機能の活用	インテル® Advisor 2019 の新機能を使用した整数/浮動小数点演算を行うアプリケーションの解析とキャッシュを考慮したメモリーアクセスの解析方法を紹介します。	アプリケーションのベクトル化効率とメモリーアクセスの最適化に注目する開発者向け。	PDF 資料 / ウェビナー動画
インテル® C/C++ および Fortran コンパイラーの OpenMP* 機能レビュー Part 2	インテル® コンパイラー・バージョン 19.0 でサポートされる OpenMP* 5.0 の機能を確認します。	OpenMP を使用して C/C++ または Fortran で開発を行う開発者向け。	PDF 資料 / ウェビナー動画
インテル® C/C++ および Fortran コンパイラーの OpenMP* 機能レビュー Part 1	インテル® コンパイラー・バージョン 19.0 でサポートされる OpenMP* 5.0 の機能を確認します。	OpenMP を使用して C/C++ または Fortran で開発を行う開発者向け。	PDF 資料 / ウェビナー動画
インテル® Advisor 2018 日本語版の紹介と 2019 の新機能	iSUS が独自に開発したインテル® Advisor 2018 の日本語版コンポーネントの導入方法とインテル® Advisor の概要、およびインテル® Advisor の今後の日本語版開発の動向をお知らせします。	インテル® Advisor 2018 を導入済みの開発者、またはベクトル化やスレッド化向けに支援ツールを検討されている開発者向け。	PDF 資料1 / PDF 資料2 / ウェビナー動画
インテル® Parallel Studio XE 製品の次期バージョンの案内	今後発売される予定の「インテル® Parallel Studio XE」製品の次期バージョンを、インテル Parallel Studio XE 2019 ベータ版の新機能を参考にご紹介します。	すでにインテル® ソフトウェア開発製品を導入されている開発者向けに、新バージョンの新機能や改善点を紹介します。	PDF 資料 / ウェビナー動画

© 2018 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

iSUS